

1/2" MOMENTNØKKEL 20-120 NM 1000V

Isolert VDE momentnøkkel for bruk på spenningsatte elektriske anlegg og komponenter

- Nøyaktighet på +/- 4 % toleranse av den innstilte skalaværdien
- Kan også skru moment både til høyre/venstre ved hjelp av en plug-in-mekanisme for 4-kt. som kan byttes om.
- Med kalibreringssertifikat og serienummer
- Egnert for arbeid under spenning opp til 1000 volt (AC) eller 1500 volt (DC) under overholdelse av de foreskrevne sikkerhetstiltakene.
- Momentnøkler skal kun brukes til å trekke til skrueforbindelser, ikke til å løsne dem.
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres med jevne mellomrom ved hjelp av egnet måleutstyr og justeres ved behov.
- Vi anbefaler en årlig kalibrering etter 12 måneder eller 5000 tiltrekkinger.



 1000 V



Varetekst	Art. nr.	Egnet for venstrestramming	Skrallehodehøyde	PK
1/2 momentnøkkel 20-120 Nm 1000V	0715 005 05	Ja	60 mm	1

Bruksområder

Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.

FAKTA VDE-godkjenning

VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, brannstest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.